
Комплектов зажимов для выключателей серии ВА57

ВА57Ф31

Позволяют выполнить присоединение проводников без кабельных наконечников к выключателю.





Наименование	Артикул
Комплект зажимов ВА57Ф31-16..50А-УХЛ3-КЭАЗ (кол-во зажимов 3 шт.)	220544
Комплект зажимов ВА57Ф31-63..100А-УХЛ3-КЭАЗ (кол-во зажимов 3 шт.)	220545

ВА57-35, ВА57Ф35

СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

На пересечении столбцов и строк с выбранными вариантами присоединения проводников даны номера зажимов для указания в заказе на выключатель и артикулы для заказа зажимов отдельно


Способы присоединения проводников к выводам выключателей 1, 3, 5

Способы присоединения проводников к выводам выключателя 2, 4, 6			Переднее присоединение							Заднее присоединение	
			Шина		Проводники с кабельными наконечниками			Проводники без кабельных наконечников		Шина	
			Cu	Al	70 mm	95 mm	120 mm	185 mm	2x95 mm	Cu	Al/Cu
Переднее присоединение		Cu	1 в комплекте					22/27 арт. 110394	8/10 арт. 110410	34	39
		Al		2 арт. 110392				23/28 арт. 110395	9/11 арт. 110411	35	40
		70 mm			3 арт. 110400			24/29 арт. 110396	16/19 арт. 110389	36	41
		95 mm				4 арт. 110403		25/30 арт. 110397	17/20 арт. 110390	37	42
		120 mm					5 арт. 110406	26/31 арт. 110398	18/21 арт. 110391	38	43
		185 mm	22/27 арт. 110394	23/28 арт. 110395	24/29 арт. 110396	25/30 арт. 110397	26/31 арт. 110398	6 арт. 110408	32/33 арт. 110401	44	45
		2x95 mm	8/10 арт. 110410	9/11 арт. 110411	16/19 арт. 110389	17/20 арт. 110390	18/21 арт. 110391	32/33 арт. 110401	7 арт. 110409	46	47
Заднее присоединение		Cu	34	35	36	37	38	44	46	12 арт. 110383	
		Al/Cu	39	40	41	42	43	45	47		13 арт. 110385


Выдвижное исполнение
Предназначено для быстрой замены выключателя и обеспечения видимого разрыва токоведущих частей. Выдвижное исполнение оснащено блокировками для предотвращения попытки заменить выключатель без переведения его в положение «отключено».
Комплекты зажимов для выключателей выдвижного исполнения болтами М8:
- №14 - для присоединения медными шинами (входит в состав выключателя);
- №15 - для присоединения алюминиевыми шинами (поставляется по отдельному заказу).

Варианты подключения:
Медные и алюминиевые провода — max сечение 185 мм²
Кабели — max сечение 185 мм²
Шины — max сечение 4x30 мм² или 6x20 мм²
Наконечники — max диаметр 17,5 мм²

Зажим для присоединения кабеля сечением 185 mm²








Зажим для присоединения двух кабелей сечением по 95 mm²



BA57-39


СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

На пересечении столбцов и строк с выбранными вариантами присоединения проводников даны номера зажимов для указания в заказе на выключатель и артикулы для заказа зажимов отдельно

			Способы присоединения проводников к выводам выключателя 1, 3, 5			
						
			Шина или два кабеля с кабельными наконечниками		Проводники без кабельных наконечников	
			Cu	Al	2x185, Cu/Al	4x120, Cu/Al
Способы присоединения проводников к выводам выключателя 2, 4, 6		Cu	3 в комплекте	15 арт. 110388	9/11 арт. 110412	5/7 арт. 110405
		Al	15 арт. 110388	4 арт. 110404	10/12 арт. 110382	6/8 арт. 110407
		2x185, Cu/Al	9/11 арт. 110412	10/12 арт. 110382	1 арт. 110381	13/14 арт. 110384
		4x120, Cu/Al	5/7 арт. 110405	6/8 арт. 110407	13/14 арт. 110384	2 арт. 110393

Варианты подключения:
Медные и алюминиевые проводники - max сечение 2x185 мм² или 4x120 мм²
Кабели - max сечение 2x185 мм² или 4x120 мм²
Шины - max сечение 12x50 мм²
На BA57-39 наконечников нет

Зажим для переднего присоединения двух кабелей сечением по 185 mm²



Зажим для переднего присоединения четырех кабелей сечением по 120 mm²

